

## Datasheet Serie 3

DC311S

Funk-Gong mit Klingeltaster – Weiß

Der unkomplizierte und zuverlässige Funk-Gong DC311S von Honeywell ist vorkonfiguriert, einfach zu installieren und sofort einsatzbereit. Dank der zuverlässigen Funk-Verbindung durch die Honeywell ActivLink-Technologie und des digital verbesserten Klangs können Sie sicher sein, dass Sie nie wieder einen Besucher verpassen.



### Packungsinhalt:

1 x Funk-Gong, 1 x Funk-Klingeltaster, 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

### Wichtige Funktionen und Vorteile:

**Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung** Platzieren Sie Ihren tragbaren Funk-Gong an jedem beliebigen Ort in Ihrem Haus oder Garten. Die Honeywell ActivLink-Technologie liefert Ihnen eine zuverlässige Funk-Reichweite von bis zu 150 m, mit einer Lautstärkeregelung bis zu 80 dB und einem Hörbereich bis zu 60 m.

**Modernes Design** - Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet.

**Sicherheit** - Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopf Funktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink™ Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

**Zuverlässigkeit und Qualität** - Störsichere Honeywell-ActivLink™ Technologie mit 868 MHz. Zuverlässige Funk-Reichweite und bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer.

## Technische Daten:

### Funk-Gong

Farbe	Weiß
Wandmontage	Optional
Frequenz / Funkreichweite*	868MHz / 150m
Hörbereich (Lautstärke)	60m (80dB)
Melodien	4
Klang	Interne Sirene
Alarmzeit (Minuten)	2 (Innensirenen-Modus)
Optische Signalanzeige	LED-Anzeige
Stromversorgung	Batterie: 4 x LR6 (AA) 1.5V - (nicht enthalten)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie / Leicht zu öffnendes Batteriefach
Maximale Geräteleistung	2 x Funk-Klingeltaster/Funk-Bewegungsmelder /Funk-Tür-/Fensterkontakt
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	110 (h) x 70 (b) x 42.5 (t) / 169 (g)
Befestigungen	Konzolok / Dübel / Schrauben

### Funk-Klingeltaster

Farbe	Weiß
Wandmontage	Optional
Schraubenlose Montage möglich (Klebe pads)	Ja
Frequenz / Funkreichweite*	868MHz / 200m
Optische Signalanzeige	LED-Bestätigungslicht
Stromversorgung	Batterie: 1 x CR2032 (3V) - (enthalten)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie / Leicht zu öffnendes Batteriefach
Taster-Design	Querformat
Namensschild Taster	Ja
IP-Schutzart	IP55
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	-20°C to +50°C/-20°C to +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (t) / 23.5 (g)
Befestigungen	Konzolok / Schrauben / Klebe pads

### Packung

EAN-Code	5004100965066
Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 68 (t) / 350 (g)
Verpackungseinheit (VE)	4

\*Unter Feldbedingungen gemessen: Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen können die maximale Reichweite reduzieren.

